
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ 30805.16.4.2—2013
(CISPR 16-4-2:2003)

[ГОСТ Р 51318.16.4.2—2006
(СИСПР 16-4-2:2003)]

**Совместимость технических средств
электромагнитная**

**НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ
В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ
СОВМЕСТИМОСТИ**

(CISPR 16-4-2:2003, MOD)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2014

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Санкт-Петербургским филиалом «Ленинградское отделение Научно-исследовательского института радио» (Филиал ФГУП НИИР-ЛОНИИР) и Техническим комитетом по стандартизации ТК 30 «Электромагнитная совместимость технических средств»

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 7 июня 2013 г. № 43)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Россия	RU	Росстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 июля 2013 г. № 430-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 30805.16.4.2—2013 (CISPR 16-4-2:2003) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.

5 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к международному стандарту CISPR 16-4-2:2003 Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 4-2: Uncertainties, statistics and limit modelling — Uncertainty in EMC measurements (Технические требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 4-2. Неопределенности, статистика и моделирование норм. Неопределенность измерений в области ЭМС).

Международный стандарт разработан Международным специальным комитетом по радиопомехам (CISPR) Международной электротехнической комиссии (IEC), подкомитетом А «Измерения радиопомех и статистические методы».

Международный стандарт CISPR 16-4-2:2003 (первое издание) отменяет и заменяет первое издание стандарта CISPR 16-4:2002.

Перевод с английского языка (en).

Наименование настоящего стандарта изменено относительно наименования международного стандарта для приведения в соответствие с ГОСТ 1.5—2001 (подраздел 3.6).

Ссылки на международные стандарты, которые приняты в качестве межгосударственных стандартов, заменены в разделе «Нормативные ссылки» и тексте стандарта ссылками на соответствующие межгосударственные стандарты.

Дополнительные фразы и слова, внесенные в текст стандарта для уточнения области распространения и объекта стандартизации, выделены полужирным курсивом. Термин «радиочастотное возмущение» («radio disturbance») заменен на термин «индустриальная радиопомеха» в целях соблюдения принятой терминологии.

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам приведены в дополнительном приложении ДБ.

Степень соответствия — модифицированная (MOD).

Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 51318.16.4.2—2006 (CISPR 16-4-2:2003)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

© Стандартиформ, 2014

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины, определения и обозначения	2
3.1 Термины и определения	2
3.2 Обозначения	2
4 Инструментальная составляющая неопределенности измерений	3
4.1 Основные положения	3
4.2 Величины и источники неопределенности измерений, которые следует учитывать при измерениях параметров кондуктивных помех на портах электропитания	4
4.3 Величины и источники неопределенности измерений, которые следует учитывать при измерениях мощности помех	4
4.4 Величины и источники неопределенности измерений, которые следует учитывать при измерениях напряженности электрического поля излучаемых помех на открытой или альтернативной измерительной площадке	5
Приложение А (справочное) Обоснование значений $U_{свсп}$, приведенных в таблице 1	6
Приложение ДА (справочное) Сведения об основных терминах	16
Приложение ДБ (справочное) Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным международным стандартам	17
Библиография	19

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Совместимость технических средств электромагнитная

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ
В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИElectromagnetic compatibility of technical equipment.
Uncertainty in electromagnetic compatibility measurements

Дата введения — 2014—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт предназначен для применения при вычислении неопределенности измерений в области электромагнитной совместимости и устанавливает способы учета неопределенности измерений при оценке соответствия технических средств (далее — ТС) нормам промышленных радиопомех, установленным CISPR (далее — помехи).

Стандарт может быть также использован при проведении любых испытаний в области электромагнитной совместимости, если при представлении результатов измерений требуется оценивать инструментальную составляющую неопределенности измерений, источником которой является измерительная система, используемая при проведении испытаний.

Вспомогательные материалы, которые использовались для вычисления указанных в разделе 4 базовых значений инструментальной составляющей неопределенности измерения параметров помех, установленной CISPR для испытательных лабораторий (U_{CISPR}), приведены в приложении А.

Вспомогательные материалы позволяют получить как первоначальные сведения, так и более подробную информацию об инструментальной составляющей неопределенности измерений и порядке учета отдельных влияющих величин. Данные, приведенные в приложении А, не предназначены для копирования при проведении расчетов в конкретных случаях. При проведении расчетов неопределенности измерений следует также использовать ссылочные документы, указанные в библиографии.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 14777—76 Радиопомехи промышленные. Термины и определения

ГОСТ 30372—95 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения

ГОСТ 30805.16.1.1—2013 (CISPR 16-1-1:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-1. Аппаратура для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости. Приборы для измерения промышленных радиопомех

ГОСТ 30805.16.1.2—2013 (CISPR 16-1-2:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-2. Аппаратура для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости. Устройства для измерения кондуктивных радиопомех и испытаний на устойчивость к кондуктивным радиопомехам

ГОСТ 30805.16.1.3—2013 (CISPR 16-1-3:2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-3. Аппаратура для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости. Устройства для измерения мощности радиопомех

ГОСТ 30805.16.1.4—2013 (CISPR 16-1-4:2007) Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-4. Аппаратура для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости. Устройства для измерения излучаемых радиопомех и испытаний на устойчивость к излучаемым радиопомехам

ГОСТ 30805.16.2.1—2013 (CISPR 16-2-1:2005) Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-1. Методы измерений параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости. Измерение кондуктивных радиопомех

ГОСТ 30805.16.2.2—2013 (CISPR 16-2-2:2005) Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-2. Методы измерений параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости. Измерение мощности радиопомех

ГОСТ 30805.16.2.3—2013 (CISPR 16-2-3:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-3. Методы измерений параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости. Измерение излучаемых радиопомех

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и обозначения

3.1 Термины и определения

В настоящем стандарте используются термины по ГОСТ 14777, ГОСТ 30372. Определения основных терминов в области неопределенности измерений приведены в приложении ДБ.

3.2 Обозначения

В настоящем стандарте используют следующие обозначения:

3.2.1 Общие символы

X_i — входная величина;

x_i — оценка X_i ;

$u(x_i)$ — стандартная неопределенность x_i ;

c_i — коэффициент влияния;

y — результат измерения (оценка измеренной величины);

$u_c(y)$ — суммарная стандартная неопределенность y ;

k — коэффициент охвата;

U — расширенная неопределенность y .

3.2.2 Измеряемые величины

V — напряжение, дБ (мкВ);

P — мощность помех, дБ (пВт);

E — напряженность электрического поля, дБ (мкВ/м).

3.2.3 Входные величины

V_r — показание приемника, дБ (мкВ);

- L_c — затухание в соединении между приемником и эквивалентом сети питания, поглощающими клещами или измерительной антенной, дБ;
- L_{amp} — коэффициент калибровки эквивалента сети питания, дБ;
- L_{ac} — затухание, вносимое поглощающими клещами, дБ;
- AF — коэффициент калибровки антенны, дБ (1/м);
- δV_{sw} — поправка на точность измерения приемником синусоидального напряжения, дБ;
- δV_{ra} — поправка на отклонение от номинального значения амплитудного соотношения приемника, дБ;
- δV_{or} — поправка на отклонение от номинального значения импульсной характеристики приемника, дБ;
- δV_{nr} — поправка на влияние минимального уровня шума приемника, дБ;
- δM — поправка на влияние рассогласования, дБ;
- δMD — поправка на влияние сетевых помех, дБ;
- δZ — поправка на отклонение входного полного сопротивления эквивалента сети питания от номинального, дБ;
- δE — поправка на влияние окружающей электромагнитной обстановки, дБ;
- δAF_p — поправка на отклонение от реального значения коэффициента калибровки антенны при интерполяции, дБ;
- δAF_n — поправка на отклонение коэффициента калибровки измерительной антенны от коэффициента калибровки эталонного диполя в зависимости от высоты установки антенны, дБ;
- δA_{dir} — поправка на отклонение направленности измерительной антенны, дБ;
- δA_{ph} — поправка на смещение фазового центра измерительной антенны, дБ;
- δA_{cp} — поправка на влияние перекрестной поляризации на измерительную антенну, дБ;
- δA_{cal} — поправка на несимметричность измерительной антенны, дБ;
- δSA — поправка на отклонение от номинального значения затухания площадки, дБ;
- δd — поправка на отклонение от номинального значения расстояния до измерительной антенны, дБ;
- δh — поправка на отклонение от номинального значения высоты стола относительно пластины заземления, дБ.

4 Инструментальная составляющая неопределенности измерений

4.1 Основные положения

Технические требования к измерительной аппаратуре установлены в *ГОСТ 30805.16.1.1, ГОСТ 30805.16.1.2, ГОСТ 30805.16.1.3, ГОСТ 30805.16.1.4, методы измерений* — в *ГОСТ 30805.16.2.1, ГОСТ 30805.16.2.2, ГОСТ 30805.16.2.3*. Общая информация по помехам приведена в [1], а информация по вопросам неопределенности, статистики и моделирования норм — в [2] и [3].

При оценке соответствия ТС нормам помех, установленным в стандартах на продукцию, необходимо учитывать инструментальную составляющую неопределенности измерений.

В каждой испытательной лаборатории инструментальная составляющая неопределенности измерений, должна оцениваться для видов измерений, указанных в 4.2—4.4 настоящего стандарта, при этом рассматривают все приведенные в них входные величины и источники неопределенности. Для каждой оценки i -й входной величины должна быть вычислена стандартная неопределенность $u(x_i)$, дБ, и коэффициент влияния c_i . Суммарную стандартную неопределенность $u_c(y)$ оценки измеренной величины y рассчитывают по формуле

$$u_c(y) = \sqrt{\sum_i c_i^2 u^2(x_i)}. \quad (1)$$

Расширенную неопределенность U_{lab} рассчитывают по формуле

$$U_{lab} = 2 u_c(y) \quad (2)$$

и результат указывают в протоколе испытаний.

Примечание — Коэффициент охвата $k = 2$ обеспечивает уровень доверия 95 % при распределении, близком к нормальному распределению, свойственному для большинства измерений.

Соответствие уровня помех от испытываемых ТС установленной норме оценивают следующим образом.

Если значение $U_{\text{изб}}$ меньше или равно значению $U_{\text{сисрг}}$, приведенному в таблице 1, то:

- считают, что соответствие норме обеспечено, если ни одно из полученных при измерении значений уровня помех не превышает норму помех;

- считают, что существует несоответствие норме, если какое-либо из полученных при измерении значений уровня помех превышает норму помех.

Примечание — Значение расширенной неопределенности конкретного измерения может сопоставляться со значением $U_{\text{сисрг}}$, если при оценивании неопределенности рассматривались все влияющие величины и источники неопределенности, приведенные в 4.2—4.4.

Если значение $U_{\text{изб}}$ больше значения $U_{\text{сисрг}}$, приведенного в таблице 1, то:

- считают, что соответствие норме обеспечено, если ни одно из полученных при измерении значений уровня помех, увеличенное на $(U_{\text{изб}} - U_{\text{сисрг}})$, не превышает норму помех;

- считают, что существует несоответствие норме, если какое-либо из полученных при измерении значений уровня помех, увеличенное на $(U_{\text{изб}} - U_{\text{сисрг}})$, превышает норму помех.

Таблица 1 — Значения $U_{\text{сисрг}}$

Вид измерений	Полоса частот, МГц	$U_{\text{сисрг}}$, дБ
Измерение кондуктивных помех (порт электропитания)	0,009—0,15	4,0
	0,15—30	3,6
Измерение мощности помех	30—300	4,5
Измерение излучаемых помех (напряженность электрического поля на открытой измерительной площадке или альтернативной измерительной площадке)	30—1000	5,2
Другие	—	На рассмотрении

Примечание — Значения $U_{\text{сисрг}}$ в таблице 1 получены на основе значений расширенных неопределенностей, указанных в приложении А, при вычислении которых рассматривались влияющие величины и источники неопределенности, приведенные в 4.2—4.4 настоящего стандарта.

Настоящий раздел не отменяет соответствия требованиям к измерительной аппаратуре, установленным в **ГОСТ 30805.16.1.1**, **ГОСТ 30805.16.1.2**, **ГОСТ 30805.16.1.3**, **ГОСТ 30805.16.1.4**.

4.2 Величины и источники неопределенности измерений, которые следует учитывать при измерениях параметров кондуктивных помех на портах электропитания

При оценке неопределенности измерений параметров кондуктивных помех на портах электропитания рассматривают следующие величины и источники неопределенности:

- показание измерительного приемника;
- затухание соединения между эквивалентом сети питания и измерительным приемником;
- коэффициент калибровки эквивалента сети питания;
- точность измерения приемником синусоидального напряжения;
- амплитудное соотношение измерительного приемника;
- импульсную характеристику измерительного приемника;
- минимальный уровень шума измерительного приемника;
- рассогласование между портом эквивалента сети питания для подключения измерительного приемника и измерительным приемником;
- входное полное сопротивление эквивалента сети питания.

4.3 Величины и источники неопределенности измерений, которые следует учитывать при измерениях мощности помех

При оценке неопределенности измерений мощности помех рассматривают следующие величины и источники неопределенности:

- показание измерительного приемника;
- затухание соединения между поглощающими клещами и измерительным приемником;

- затухание, вносимое поглощающими клещами;
- точность измерения приемником синусоидального напряжения;
- амплитудное соотношение измерительного приемника;
- импульсную характеристику измерительного приемника;
- минимальный уровень шума измерительного приемника;
- рассогласование между портом поглощающих клещей для подключения измерительного приемника и измерительным приемником;
- влияние сетевых помех;
- влияние окружающей обстановки.

4.4 Величины и источники неопределенности измерений, которые следует учитывать при измерениях напряженности электрического поля излучаемых помех на открытой или альтернативной измерительной площадке

При оценке неопределенности измерений напряженности электрического поля излучаемых помех на открытой или альтернативной измерительной площадке рассматривают следующие величины и источники неопределенности:

- показание измерительного приемника;
- затухание соединения между антенной и измерительным приемником;
- коэффициент калибровки антенны;
- точность измерения измерительным приемником синусоидального напряжения;
- амплитудное соотношение измерительного приемника;
- импульсную характеристику измерительного приемника;
- минимальный уровень шума измерительного приемника;
- рассогласование между входом антенны и входом измерительного приемника;
- частотную интерполяцию коэффициента калибровки антенны;
- изменение коэффициента калибровки антенны с высотой;
- направленность антенны;
- местоположение фазового центра антенны;
- восприимчивость антенны к перекрестной поляризации;
- симметричность антенны;
- затухание измерительной площадки;
- расстояние между испытуемым оборудованием и измерительной антенной;
- высоту стола, на котором размещается испытуемое оборудование.

Приложение А
(справочное)

Обоснование значений $U_{\text{сиср}}$, приведенных в таблице 1

А.1 Общие положения

В приведенных ниже разделах изложен метод, используемый при определении значения $U_{\text{сиср}}$ для измерений различных видов. Основные составляющие неопределенности и их оценки для каждого вида измерений приведены в таблицах А.1—А.7. Принятые допущения рассмотрены в А.5. Входные величины в таблицах А.1—А.7, к характеристикам которых приведены пояснения в А.5, отмечены знаками сноски.

Информация для оценки и представления неопределенности результатов измерения приведена в документах, указанных в библиографии.

А.2 Измерение кондуктивных помех на портах электропитания

Измеряемую величину V рассчитывают по формуле

$$V = V_r + L_c + L_{\text{амл}} + \delta V_{\text{sw}} + \delta V_{\text{pa}} + \delta V_{\text{pr}} + \delta V_{\text{nf}} + \delta M + \delta Z. \quad (\text{А.1})$$

Т а б л и ц а А.1 — Исходные данные для вычисления неопределенности измерений кондуктивных помех в полосе частот от 9 до 150 кГц при использовании эквивалента сети питания (ЭС) 50 Ом/50 мкГн + 5 Ом

Входная величина X_i	Неопределенность x_i , дБ	Функция распределения вероятностей	$u(x_i)$, дБ	c_i	$c_i u(x_i)$, дБ
Показание приемника ¹⁾ V_r	$\pm 0,1$	$k = 1$	0,10	1	0,10
Затухание: ЭСП-приемник ²⁾ L_c	$\pm 0,1$	$k = 2$	0,05	1	0,05
Коэффициент калибровки ЭСП ³⁾ $L_{\text{амл}}$	$\pm 0,2$	$k = 2$	0,10	1	0,10
Поправки приемника: Синусоидальное напряжение ⁴⁾ δV_{sw}	$\pm 1,0$	$k = 2$	0,50	1	0,50
Амплитудное соотношение ⁵⁾ δV_{pa}	$\pm 1,5$	Равномерная	0,87	1	0,87
Импульсная характеристика ⁵⁾ δV_{pr}	$\pm 1,5$	Равномерная	0,87	1	0,87
Минимальный уровень шума ⁶⁾ δV_{nf}	$\pm 0,0$	—	0,00	1	0,00
Рассогласование: ЭС-приемник ⁷⁾ δM	+0,7/–0,8	U-образная	0,53	1	0,53
Полное сопротивление ЭС ⁸⁾ δZ	+3,1/–3,6	Треугольная	1,37	1	1,37

П р и м е ч а н и е — Текст сносок^{1) — 8)} приведен в А.5.

Расширенная неопределенность: $2 u_c(V) = 3,97$ дБ.

Т а б л и ц а А.2 — Исходные данные для вычисления неопределенности измерений кондуктивных помех в полосе частот от 150 кГц до 30 МГц при использовании эквивалента сети питания (ЭС) 50 Ом/50 мкГн

Входная величина X_i	Неопределенность x_i , дБ	Функция распределения вероятностей	$u(x_i)$, дБ	c_i	$c_i u(x_i)$, дБ
Показание приемника ¹⁾ V_r	$\pm 0,1$	$k = 1$	0,10	1	0,10
Затухание: ЭСП-приемник ²⁾ L_c	$\pm 0,1$	$k = 2$	0,05	1	0,05
Коэффициент калибровки ЭСП ³⁾ $L_{\text{амл}}$	$\pm 0,2$	$k = 2$	0,10	1	0,10
Поправки приемника: Синусоидальное напряжение ⁴⁾ δV_{sw}	$\pm 1,0$	$k = 2$	0,50	1	0,50
Амплитудное соотношение ⁵⁾ δV_{pa}	$\pm 1,5$	Равномерная	0,87	1	0,87
Импульсная характеристика ⁵⁾ δV_{pr}	$\pm 1,5$	Равномерная	0,87	1	0,87
Минимальный уровень шума ⁶⁾ δV_{nf}	$\pm 0,0$	—	0,00	1	0,00
Рассогласование: ЭС-приемник ⁷⁾ δM	+0,7/–0,8	U-образная	0,53	1	0,53
Полное сопротивление ЭС ⁸⁾ δZ	+2,6/–2,7	Треугольная	1,08	1	1,08

П р и м е ч а н и е — Текст сносок^{1) — 8)} приведен в А.5.

Расширенная неопределенность: $2 u_c(V) = 3,60$ дБ.

А.3 Измерение мощности помехИзмеряемую величину P рассчитывают по формуле

$$P = V_r + L_c + L_{ac} - 10 \lg 50 + \delta V_{sw} + \delta V_{pa} + \delta V_{pr} + \delta V_{pf} + \delta M + \delta MD + \delta E. \quad (A.2)$$

Т а б л и ц а А.3 — Исходные данные для вычисления неопределенности измерений мощности помех в полосе частот от 30 до 300 МГц

Входная величина X_i	Неопределенность x_i , дБ	Функция распределения вероятностей	$u(x_i)$, дБ	c_i	$c_i u(x_i)$, дБ
Показание приемника ¹⁾ V_r	$\pm 0,1$	$k = 1$	0,10	1	0,10
Затухание: Поглощающие клещи-приемник ²⁾ L_c	$\pm 0,1$	$k = 2$	0,05	1	0,05
Затухание, вносимое поглощающими клещами ³⁾ L_{ac}	$\pm 3,0$	$k = 2$	1,50	1	1,50
Поправки приемника: - Синусоидальное напряжение ⁴⁾ δV_{sw} - Амплитудное соотношение ⁵⁾ δV_{pa} - Импульсная характеристика ⁵⁾ δV_{pr} - Минимальный уровень шума ⁶⁾ δV_{pf}	$\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 1,5$ $\pm 0,0$	$k = 2$ Равномерная Равномерная —	0,50 0,87 0,87 0,00	1 1 1 1	0,50 0,87 0,87 0,00
Рассогласование: Поглощающие клещи-приемник ⁷⁾ δM	$+0,7/-0,8$	U-образная	0,53	1	0,53
Влияние сетевых помех ⁸⁾ δMD	$\pm 0,0$	—	0,00	1	0,00
Влияние окружающей обстановки ¹¹⁾ δE	$\pm 0,8$	$k = 1$	0,80	1	0,80
Примечание — Текст сносок ^{1) — 2), 4) — 7), 9) — 11)} приведен в А.5.					

Расширенная неопределенность: $2 u_c(P) = 4,45$ дБ.**А.4 Измерение напряженности электрического поля излучаемых помех на открытой или альтернативной измерительной площадке**Измеряемую величину E рассчитывают по формуле

$$E = V_r + L_c + AF + \delta V_{sw} + \delta V_{pa} + \delta V_{pr} + \delta V_{pf} + \delta M + \delta AF_r + \delta AF_n + \delta A_{dir} + \delta A_{ph} + \delta A_{sp} + \delta A_{ref} + \delta SA + \delta d + \delta h. \quad (A.3)$$

Т а б л и ц а А.4 — Исходные данные для вычисления неопределенности измерений горизонтально поляризованных излучаемых помех в полосе частот от 30 до 200 МГц при использовании биконической антенны на измерительном расстоянии 3, 10 или 30 м

Входная величина X_i	Неопределенность x_i , дБ	Функция распределения вероятностей	$u(x_i)$, дБ	c_i	$c_i u(x_i)$, дБ
Показание приемника ¹⁾ V_r	$\pm 0,1$	$k = 1$	0,10	1	0,10
Затухание: Антенна-приемник ²⁾ L_c	$\pm 0,1$	$k = 2$	0,05	1	0,05
Коэффициент калибровки биконической антенны ¹²⁾ AF	$\pm 2,0$	$k = 2$	1,00	1	1,00
Поправки приемника: - Синусоидальное напряжение ⁴⁾ δV_{sw} - Амплитудное соотношение ⁵⁾ δV_{pa} - Импульсная характеристика ⁵⁾ δV_{pr} - Минимальный уровень шума ⁶⁾ δV_{pf}	$\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 1,5$ $\pm 0,5$	$k = 2$ Равномерная Равномерная $k = 2$	0,50 0,87 0,87 0,25	1 1 1 1	0,50 0,87 0,87 0,25
Рассогласование: Антенна-приемник ⁷⁾ δM	$+0,9/-1,0$	U-образная	0,67	1	0,67

Окончание таблицы А.4

Входная величина X_i	Неопределенность x_i , дБ	Функция распределения вероятностей	$u(x_i)$, дБ	c_i	$c_i u(x_i)$, дБ
Поправки для биконической антенны:					
- Частотная интерполяция коэффициента калибровки антенны ¹³⁾ δA_F	$\pm 0,3$	Равномерная	0,17	1	0,17
- Изменения коэффициента калибровки антенны по высоте ¹⁴⁾ δA_{Fh}	$\pm 0,5$	Равномерная	0,29	1	0,29
- Разница в направленности антенны ¹⁵⁾ δA_{dir}	$\pm 0,0$	—	0,00	1	0,00
для измерительного расстояния 3 м	$\pm 0,0$	—	0,00	1	0,00
для измерительного расстояния 10 м	$\pm 0,0$	—	0,00	1	0,00
для измерительного расстояния 30 м	$\pm 0,0$	—	0,00	1	0,00
- Местоположение фазового центра ¹⁶⁾ δA_{ph}	$\pm 0,0$	—	0,00	1	0,00
для измерительного расстояния 3 м	$\pm 0,0$	—	0,00	1	0,00
для измерительного расстояния 10 м	$\pm 0,0$	—	0,00	1	0,00
для измерительного расстояния 30 м	$\pm 0,0$	—	0,00	1	0,00
- Перекрестная поляризация ¹⁷⁾ δA_{cp}	$\pm 0,0$	—	0,00	1	0,00
- Симметрия ¹⁸⁾ δA_{sym}	$\pm 0,3$	Равномерная	0,17	1	0,17
Поправки для площадки:					
- Несовершенство площадки ¹⁹⁾ δS_A	$\pm 4,0$	Треугольная	1,63	1	1,63
- Измерительное расстояние ²⁰⁾ δd			0,17	1	0,17
для 3 м	$\pm 0,3$	Равномерная			
для 10 м	$\pm 0,1$	Равномерная	0,06	1	0,06
для 30 м	$\pm 0,0$	—	0,00	1	0,00
- Высота стола ²¹⁾ δh :					
для измерительного расстояния 3 м	$\pm 0,1$	$k = 2$	0,05	1	0,05
для измерительного расстояния 10 м	$\pm 0,1$	$k = 2$	0,05	1	0,05
для измерительного расстояния 30 м	$\pm 0,1$	$k = 2$	0,05	1	0,05
Примечание — Текст сносок ¹⁾ — ²⁾ , ⁴⁾ — ⁷⁾ , ¹²⁾ — ²¹⁾ приведен в А.5.					

Расширенная неопределенность:

 $2 u_c(E) = 4,95$ дБ — для измерительного расстояния 3 м; $2 u_c(E) = 4,94$ дБ — для измерительного расстояния 10 м; $2 u_c(E) = 4,94$ дБ — для измерительного расстояния 30 м.

Таблица А.5 — Исходные данные для вычисления неопределенности измерений вертикально поляризованных излучаемых помех в полосе частот от 30 до 200 МГц при использовании биконической антенны на расстоянии 3, 10 или 30 м

Входная величина X_i	Неопределенность x_i , дБ	Функция распределения вероятностей	$u(x_i)$, дБ	c_i	$c_i u(x_i)$, дБ
Показание приемника ¹⁾ V_F	$\pm 0,1$	$k = 1$	0,10	1	0,10
Затухание: Антенна-приемник ²⁾ L_c	$\pm 0,1$	$k = 2$	0,05	1	0,05
Коэффициент калибровки биконической антенны ¹²⁾ A_F	$\pm 2,0$	$k = 2$	1,00	1	1,00
Поправки приемника:					
- Синусоидальное напряжение ⁴⁾ δV_{sin}	$\pm 1,0$	$k = 2$	0,50	1	0,50
- Амплитудное соотношение ⁵⁾ δV_{pa}	$\pm 1,5$	Равномерная	0,87	1	0,87
- Импульсная характеристика ⁶⁾ δV_{pr}	$\pm 1,5$	Равномерная	0,87	1	0,87
- Минимальный уровень шума ⁶⁾ δV_{nf}	$\pm 0,5$	$k = 2$	0,25	1	0,25
Рассогласование: Антенна-приемник ⁷⁾ δM	$+0,9/-1,0$	U-образная	0,67	1	0,67
Поправки для биконической антенны:					
- Частотная интерполяция коэффициента калибровки антенны ¹³⁾ δA_F	$\pm 0,3$	Равномерная	0,17	1	0,17
- Изменения коэффициента калибровки антенны по высоте ¹⁴⁾ δA_{Fh}	$\pm 0,3$	Равномерная	0,17	1	0,17
- Разница в направленности антенны ¹⁵⁾ δA_{dir} :					
для измерительного расстояния 3 м	$+1,0/-0,0$	Равномерная	0,29	1	0,29
для измерительного расстояния 10 м	$+1,0/-0,0$	Равномерная	0,29	1	0,29
для измерительного расстояния 30 м	$+0,5/-0,0$	Равномерная	0,14	1	0,14

Окончание таблицы А.5

Входная величина X_i	Неопределенность u_i , дБ	Функция распределения вероятностей	$u(x_i)$, дБ	c_i	$c_i u(x_i)$, дБ
- Местоположение фазового центра ¹⁶⁾ δA_{ph} для измерительного расстояния 3 м для измерительного расстояния 10 м для измерительного расстояния 30 м - Перекрестная поляризация ¹⁷⁾ δA_{cp} - Симметрия ¹⁸⁾ δA_{bal}	$\pm 0,0$ $\pm 0,0$ $\pm 0,0$ $\pm 0,0$ $\pm 0,9$	— — — — Равномерная	0,00 0,00 0,00 0,00 0,52	1 1 1 1 1	0,00 0,00 0,00 0,00 0,52
Поправки для площадки: - Несовершенство площадки ¹⁹⁾ δSA - Измерительное расстояние ²⁰⁾ δd для 3 м для 10 м для 30 м - Высота стола ²¹⁾ δh для измерительного расстояния 3 м для измерительного расстояния 10 м для измерительного расстояния 30 м	$\pm 4,0$ $\pm 0,3$ $\pm 0,1$ $\pm 0,0$ $\pm 0,1$ $\pm 0,1$ $\pm 0,1$	Треугольная Равномерная Равномерная — $k = 2$ $k = 2$ $k = 2$	1,63 0,17 0,06 0,00 0,05 0,05 0,05	1 1 1 1 1 1 1	1,63 0,17 0,06 0,00 0,05 0,05 0,05
Примечание — Текст сносок ¹⁾ — ²⁾ , ⁴⁾ — ⁷⁾ , ¹²⁾ — ²¹⁾ приведен в А.5.					

Расширенная неопределенность:

 $2 u_c(E) = 5,06$ дБ — для измерительного расстояния 3 м; $2 u_c(E) = 5,04$ дБ — для измерительного расстояния 10 м; $2 u_c(E) = 5,02$ дБ — для измерительного расстояния 30 м.

Таблица А.6 — Исходные данные для вычисления неопределенности измерений горизонтально поляризованных излучаемых помех в полосе частот от 200 МГц до 1 ГГц при использовании логопериодической антенны на расстоянии 3, 10 или 30 м

Входная величина X_i	Неопределенность u_i , дБ	Функция распределения вероятностей	$u(x_i)$, дБ	c_i	$c_i u(x_i)$, дБ
Показание приемника ¹⁾ V_r	$\pm 0,1$	$k = 1$	0,10	1	0,10
Затухание: Антенна-приемник ²⁾ L_c	$\pm 0,1$	$k = 2$	0,05	1	0,05
Коэффициент калибровки биконической антенны ¹²⁾ AF	$\pm 2,0$	$k = 2$	1,00	1	1,00
Поправки приемника: - Синусоидальное напряжение ⁴⁾ δV_{sw} - Амплитудное соотношение ⁵⁾ δV_{pa} - Импульсная характеристика ⁵⁾ δV_{pr} - Минимальный уровень шума ⁵⁾ δV_{nt}	$\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 1,5$ $\pm 0,5$	$k = 2$ Равномерная Равномерная $k = 2$	0,50 0,87 0,87 0,25	1 1 1 1	0,50 0,87 0,87 0,25
Рассогласование: Антенна-приемник ⁷⁾ δM	+0,9/-1,0	U-образная	0,67	1	0,67
Поправки для биконической антенны: - Частотная интерполяция коэффициента калибровки антенны ¹³⁾ δAF_r - Изменения коэффициента калибровки антенны по высоте ¹⁴⁾ δAF_h - Разница в направленности антенны ¹⁵⁾ δA_{dir} для измерительного расстояния 3 м для измерительного расстояния 10 м для измерительного расстояния 30 м Местоположение фазового центра ¹⁶⁾ δA_{ph} для измерительного расстояния 3 м для измерительного расстояния 10 м для измерительного расстояния 30 м Перекрестная поляризация ¹⁷⁾ δA_{cp} - Симметрия ¹⁸⁾ δA_{bal}	$\pm 0,3$ $\pm 0,3$ $\pm 1,0/0,0$ $\pm 1,0/0,0$ $\pm 0,5/0,0$ $\pm 1,0$ $\pm 0,3$ $\pm 0,1$ $\pm 0,9$ $\pm 0,0$	Равномерная Равномерная Равномерная Равномерная Равномерная Равномерная Равномерная Равномерная Равномерная —	0,17 0,17 0,29 0,29 0,14 0,58 0,17 0,06 0,52 0,00	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0,17 0,17 0,29 0,29 0,14 0,58 0,17 0,06 0,52 0,00

Окончание таблицы А.6

Входная величина X_i	Неопределенность x_i , дБ	Функция распределения вероятностей	$u(x_i)$, дБ	c_i	$c_i u(x_i)$, дБ
Поправки для площадки: - Несовершенство площадки ¹⁹⁾ δS_A - Измерительное расстояние ²⁰⁾ δd	$\pm 4,0$	Треугольная	1,63	1	1,63
для 3 м	$\pm 0,3$	Равномерная	0,17	1	0,17
для 10 м	$\pm 0,1$	Равномерная	0,06	1	0,06
для 30 м	$\pm 0,0$	—	0,00	1	0,00
Высота стола ²¹⁾ δh :					
для измерительного расстояния 3 м	$\pm 0,1$	$k = 2$	0,05	1	0,05
для измерительного расстояния 10 м	$\pm 0,1$	$k = 2$	0,05	1	0,05
для измерительного расстояния 30 м	$\pm 0,1$	$k = 2$	0,05	1	0,05
Примечание — Текст сносок ¹⁾ — ²⁾ , ⁴⁾ — ⁷⁾ , ¹²⁾ — ²¹⁾ приведен в А.5.					

Расширенная неопределенность:

 $2 u_c(E) = 5,19$ дБ — для измерительного расстояния 3 м; $2 u_c(E) = 5,06$ дБ — для измерительного расстояния 10 м; $2 u_c(E) = 5,02$ дБ — для измерительного расстояния 30 м.

Т а б л и ц а А.7 — Исходные данные для вычисления неопределенности измерений вертикально поляризованных излучаемых помех в полосе частот от 200 МГц до 1 ГГц при использовании логопериодической антенны на расстоянии 3, 10 или 30 м

Входная величина X_i	Неопределенность x_i , дБ	Функция распределения вероятностей	$u(x_i)$, дБ	c_i	$c_i u(x_i)$, дБ
Показание приемника ¹⁾ V_F	$\pm 0,1$	$k = 1$	0,10	1	0,10
Затухание: Антенна-приемник ²⁾ L_c	$\pm 0,1$	$k = 2$	0,05	1	0,05
Коэффициент калибровки биконической антенны ¹²⁾ AF	$\pm 2,0$	$k = 2$	1,00	1	1,00
Поправки приемника: - Синусоидальное напряжение ⁴⁾ δV_{sw}	$\pm 1,0$	$k = 2$	0,50	1	0,50
- Амплитудное соотношение ⁵⁾ δV_{pa}	$\pm 1,5$	Равномерная	0,87	1	0,87
- Импульсная характеристика ⁵⁾ δV_{pr}	$\pm 1,5$	Равномерная	0,87	1	0,87
- Минимальный уровень шума ⁶⁾ δV_{nt}	$\pm 0,5$	$k = 2$	0,25	1	0,25
Рассогласование: Антенна-приемник ⁷⁾ δM	$+0,9/-1,0$	U-образная	0,67	1	0,67
Поправки для биконической антенны: - Частотная интерполяция коэффициента калибровки антенны ¹³⁾ δAF_f	$\pm 0,3$	Равномерная	0,17	1	0,17
- Изменения коэффициента калибровки антенны по высоте ¹⁴⁾ δAF_h	$\pm 0,1$	Равномерная	0,06	1	0,06
- Разница в направленности антенны ¹⁵⁾ δA_{dir} :					
для измерительного расстояния 3 м	$+1,0/0,0$	Равномерная	0,29	1	0,29
для измерительного расстояния 10 м	$+1,0/0,0$	Равномерная	0,29	1	0,29
для измерительного расстояния 30 м	$+0,5/0,0$	Равномерная	0,14	1	0,14
Местоположение фазового центра ¹⁶⁾ δA_{ph} :					
для измерительного расстояния 3 м	$\pm 1,0$	Равномерная	0,58	1	0,58
для измерительного расстояния 10 м	$\pm 0,3$	Равномерная	0,17	1	0,17
для измерительного расстояния 30 м	$\pm 0,1$	Равномерная	0,06	1	0,06
Перекрестная поляризация ¹⁷⁾ δA_{cp}	$\pm 0,9$	Равномерная	0,52	1	0,52
- Симметрия ¹⁸⁾ δA_{sa}	$\pm 0,0$	—	0,00	1	0,00

Окончание таблицы А.7

Входная величина X_i	Неопределенность u_i , дБ	Функция распределения вероятностей	$u(x_i)$, дБ	v_i	$c_i u(x_i)$, дБ
Поправки для площадки: - Несовершенство площадки ¹⁹⁾ δS_A - Измерительное расстояние ²⁰⁾ δd :	$\pm 4,0$	Треугольная	1,63	1	1,63
для 3 м	$\pm 0,3$	Равномерная	0,17	1	0,17
для 10 м	$\pm 0,1$	Равномерная	0,06	1	0,06
для 30 м	$\pm 0,0$	—	0,00	1	0,00
Высота стола ²¹⁾ δh :					
для измерительного расстояния 3 м	$\pm 0,1$	$k = 2$	0,05	1	0,05
для измерительного расстояния 10 м	$\pm 0,1$	$k = 2$	0,05	1	0,05
для измерительного расстояния 30 м	$\pm 0,1$	$k = 2$	0,05	1	0,05
Примечание — Текст сносок ¹⁾ — ²⁾ , ⁴⁾ — ⁷⁾ , ¹²⁾ — ²¹⁾ приведен в А.5.					

Расширенная неопределенность:

$2 u_c(E) = 5,18$ дБ — для измерительного расстояния 3 м;

$2 u_c(E) = 5,05$ дБ — для измерительного расстояния 10 м;

$2 u_c(E) = 5,01$ дБ — для измерительного расстояния 30 м.

А.5 Комментарии к оценкам входных величин

Неопределенности оценок входных величин x_i в таблицах А.1—А.7, рассматривают как максимальные неопределенности, соответствующие допускам, установленным в требованиях к измерительной аппаратуре по 30805.16.1.1, ГОСТ 30805.16.1.2, ГОСТ 30805.16.1.3, ГОСТ 30805.16.1.4. Приведенные ниже комментарии относятся к входным величинам, отмеченным в таблицах А.1—А.7 знаками сноски. Значения $U_{\text{доп}}$ в таблице 1 получены на основе значений расширенных неопределенностей, указанных в разделе А.4.

Стандартную неопределенность $u(x_i)$ рассчитывают делением значения неопределенности оценки x_i на коэффициент, зависящий от распределения вероятностей этой неопределенности и значения доверительной вероятности. Для U-образного, равномерного или треугольного распределения вероятностей считают, что x_i находится в пределах между $(x_i - a^-)$ и $(x_i + a^+)$ с доверительной вероятностью 100 %, и в качестве $u(x_i)$ выбирают

$a/\sqrt{2}$, $a/\sqrt{3}$ или $a/\sqrt{6}$ соответственно, где значение $a = (a^+ + a^-)/2$ — равно половине ширины функции распределения вероятностей. Для нормального распределения вероятностей применяют делитель 2, если неопределенность, связанная с x_i , имеет значение доверительной вероятности равно 95 % (значение неопределенности равно удвоенному экспериментальному стандартному отклонению), или делитель 1, если доверительная вероятность неопределенности, связанной с x_i , равна 68 % (значение неопределенности равно экспериментальному стандартному отклонению).

Поправки к измеряемым величинам предназначены для компенсации систематической ошибки. Значение поправки может быть получено из протоколов калибровки или вычислениями. Оценку поправки, значение которой неизвестно, но в отношении которой считают, что она с равной вероятностью может быть либо положительной, либо отрицательной, принимают равной нулю. Каждая поправка имеет связанную с ней неопределенность.

Допущения, в результате которых получены значения, представленные в таблицах А.1—А.7, могут не соответствовать условиям конкретной испытательной лаборатории. Испытательная лаборатория, оценивающая расширенную неопределенность $U_{\text{доп}}$, должна учитывать конкретную информацию о своей измерительной системе, включая характеристики оборудования, точность результатов калибровки, известные или предполагаемые распределения вероятностей и процедуры измерений. Для испытательной лаборатории может быть выполнена оценка неопределенности по участкам полосы частот, особенно если предполагается, что значение неопределенности существенно изменяется в полосе частот измерений.

Ниже приведены пояснения к характеристикам входных величин, отмеченных знаками сноски в таблицах А.1—А.7; их следует рассматривать как рекомендации для испытательных лабораторий, располагающих данными, отличными от данных, указанных в таблицах А.1—А.7.

¹⁾ На показания приемника будут оказывать влияние: нестабильность измерительной системы, шум приемника и ошибки интерполяции шкалы измерительного прибора.

Оценка значения V_i является результатом усреднения многих показаний, имеет стандартную неопределенность, заданную экспериментальным стандартным отклонением среднего значения ($k = 1$).

2) Предполагается, что оценку значения затухания L_c соединения между приемником и эквивалентом сети питания, поглощающими клещами или антенной, а также расширенную неопределенность и коэффициент охвата можно получить из протокола калибровки.

Примечание — Если значение затухания L_c для кабеля или аттенюатора получены на основе технических документов изготовителя, можно предположить, что функция распределения вероятностей будет равномерной, и половина ее ширины равна допуску на затухание, указанному изготовителем. Если соединение представляет собой кабель вместе с аттенюатором, и имеются данные изготовителя о каждом изделии, то затухание L_c включает в себя две составляющие, каждая из которых имеет собственное равномерное распределение вероятностей.

3) Предполагается, что значение коэффициента калибровки $L_{ампл}$ эквивалента сети питания, а также значение расширенной неопределенности и коэффициент охвата можно получить из протокола калибровки.

4) Предполагается, что оценку поправки δV_{sw} на точность измерения синусоидального напряжения приемником, а также значение расширенной неопределенности и коэффициент охвата можно получить из протокола калибровки.

Примечание — Если в протоколе калибровки указано, что точность измерения синусоидального напряжения находится в пределах допуска ± 2 дБ, установленного в ГОСТ 30805.16.1.1, то оценку поправки δV_{sw} принимают равной нулю при равномерном распределении вероятности, половина ширины которого равна 2 дБ.

5) В общем случае оценить поправку на отклонение импульсной характеристики приемника от номинального значения не представляется возможным.

Предполагается, что существует протокол поверки, в котором указано, что амплитудное соотношение приемника соответствует допуску $\pm 1,5$ дБ, установленному в ГОСТ 30805.16.1.1, для измерения пикового, квазипикового, среднеквадратичного и среднего значений. Поправку δV_{pa} оценивают как равную нулю при равномерном распределении вероятности, половина ширины которого равна 1,5 дБ.

Допуск, указанный в ГОСТ 30805.16.1.1 для импульсной характеристики приемника, меняется в зависимости от частоты повторения импульсов и типа детектора. Предполагается, что существует протокол поверки, в котором указано, что импульсная характеристика приемника в зависимости от частоты повторения импульсов соответствует допускам, установленным в ГОСТ 30805.16.1.1. Поправку δV_{pr} оценивают как равную нулю при равномерном распределении вероятностей, половина ширины которого равна 1,5 дБ. Данное значение ширины функции распределения вероятностей принято как наиболее характерное из различных допусков, приведенных в ГОСТ 30805.16.1.1.

Примечание — Если установлено, что отклонение амплитудного соотношения или импульсной характеристики от номинального значения находится в пределах $\pm \alpha$ дБ ($\alpha \leq 1,5$ дБ) в соответствии с требованиями ГОСТ 30805.16.1.1, то поправку для такой характеристики можно оценить как равную нулю с равномерным распределением вероятностей, половина ширины которого равна α дБ. Если помеха создает на детекторе длительный гармонический сигнал, то поправки к импульсной характеристике не рассматривают.

6) Минимальный уровень шума измерительного приемника обычно намного ниже норм напряжения помех и мощности помех, поэтому его влияние на результаты измерений вблизи этих норм незначительно. Однако для излучаемых помех минимальный уровень шума приемника может оказывать влияние на результаты измерений вблизи нормы излучаемых помех.

При измерении излучаемых помех поправку δV_{pr} оценивают как равную нулю с расширенной неопределенностью 0,5 дБ и коэффициентом охвата, равным 2.

7) В общем случае порт эквивалента сети питания, поглощающих клещей или антенны, предназначенный для подключения измерительного приемника, подсоединяют к порту 1 двухпортовой схемы, к порту 2 которой подключают приемник с коэффициентом отражения K_r . Двухпортовую схему, которая может быть кабелем, аттенюатором, аттенюатором с кабелем или иной комбинацией элементов, можно представить с помощью ее S-параметров. Тогда поправку на рассогласование вычисляют по формуле

$$\delta M = 20 \lg_{10} [(1 - K_0 S_{11})(1 - K_r S_{22}) - (S_{21}^2 K_0 K_r)], \quad (A.4)$$

где K_0 — коэффициент отражения со стороны порта подключения измерительного приемника эквивалента сети питания или поглощающих клещей с подключенным испытываемым техническим средством или со стороны выходного порта антенны, когда она установлена для измерения помех. Все параметры рассматривают относительно 50 Ом.

Если известны только абсолютные значения или предельные абсолютные значения параметров, то рассчитывать поправку δM не представляется возможным. Однако ее предельные значения $\delta M^{\pm}$ не будут превышать величин, рассчитанных по формуле

$$\delta M^{\pm} = 20 \lg_{10} [(1 \pm (|K_0| |S_{11}| + |K_r| |S_{22}| + |K_0| |K_r| |S_{11}| |S_{22}| + |K_0| |K_r| |S_{21}|^2))]. \quad (A.5)$$

Функция распределения вероятностей значений δM имеет приблизительно U-образную форму шириной не более $(\delta M^+ - \delta M^-)$, а стандартное отклонение должно составлять не более половины ее ширины, деленной на $\sqrt{2}$.

При измерениях напряжения и мощности помех K_0 зависит от полного сопротивления испытуемого оборудования, значение которого неизвестно и не имеет допусков.

Предполагается, что в наихудшем случае значение коэффициента отражения должно быть $|K_0| = 1$. Предполагается также, что подключение к приемнику осуществляется хорошо согласованным кабелем ($|S_{11}| \ll 1$, $|S_{22}| \ll 1$) с незначительным затуханием ($|S_{21}| \approx 1$), и что ослабление входного аттенюатора приемника не менее 10 дБ. При этих условиях установленный в ГОСТ 30805.16.1.2 допуск на коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) не более 1,2, откуда следует, что $|K_r| \leq 0,09$.

При измерениях излучаемых помех предполагается, что в технических требованиях к антенне КСВН $\leq 2,0$, при этом $|K_0| \leq 0,33$. Также предполагается, что подключение к приемнику осуществляется хорошо согласованным кабелем ($|S_{11}| \ll 1$, $|S_{22}| \ll 1$) с незначительным затуханием ($|S_{21}| \approx 1$) и что ослабление входного аттенюатора приемника равно 0 дБ. При этих условиях установленный в ГОСТ 30805.16.1.4 допуск КСВН должен быть не более 2,0, откуда следует, что $|K_r| \leq 0,33$.

Оценку значения поправки δM принимают равным нулю с U-образным распределением вероятностей шириной равной разности $(\delta M^+ - \delta M^-)$.

П р и м е ч а н и е — Выражения для δM и δM^2 показывают, что значение рассогласования можно уменьшить за счет увеличения затухания хорошо согласованной двухпортовой схемы, установленной перед приемником. Однако при этом снизится чувствительность измерений. Для некоторых антенн на отдельных частотах КСВН может намного превышать 2,0. При использовании сложных антенн могут потребоваться меры, гарантирующие, чтобы полное сопротивление со стороны приемника соответствовало требованию ГОСТ 30805.16.1.1 к КСВН $\leq 2,0$. Если эквивалент сети питания или поглощающие клещи откалиброваны с аттенюатором, постоянно подключенным к их выходному порту, влияние полного сопротивления измеряемого оборудования на ошибку рассогласования будет уменьшаться с увеличением затухания.

⁸⁾ В соответствии с ГОСТ 30805.16.1.2 для эквивалента сети питания 50 Ом / 50 мкГн + 5 Ом или для эквивалента сети питания 50 Ом / 50 мкГн требуется, чтобы допуск на значение входного полного сопротивления находился в пределах 20 % величины номинального полного сопротивления, если порт для подключения измерительного приемника нагружен на сопротивление 50 Ом. Отсутствие в ГОСТ 30805.16.1.2 ограничений на значение фазы полного сопротивления испытуемого ТС, подключенного к эквиваленту сети питания, приводит к росту неопределенности измерений напряжения.

Предполагается, что полное сопротивление испытуемого ТС находится внутри окружности на плоскости полных сопротивлений, центр которой соответствует номинальному полному сопротивлению. Радиус окружности равен 20 % значения номинального полного сопротивления. Размещенный таким образом допуск на фазу полного сопротивления соразмерен с допуском на значение полного сопротивления. Оценку поправки δZ принимают равной нулю с распределением вероятностей, ограниченными предельными значениями из всех комбинаций полного сопротивления эквивалента сети питания, полного сопротивления испытуемого ТС в указанной полосе частот. Предполагается, что закон распределения вероятностей будет треугольным.

⁹⁾ Предполагается, что оценку потерь, вносимых поглощающими клещами, $L_{\text{сч}}$, а также расширенную неопределенность и коэффициент охвата, можно получить из протокола калибровки.

¹⁰⁾ Сетевые помехи могут влиять на показания приемника, если трансформатор тока поглощающих клещей недостаточно от них изолирован. Для снижения воздействия сетевых помех может понадобиться установка ферритового поглопителя на сетевом шнуре у точки подключения к сети питания или использование для подавления помех эквивалента сети питания.

Предполагается, что любые сетевые помехи незначительны или их воздействие снижено до незначительного значения с помощью соответствующих мер подавления помех. Оценку поправки δMD принимают равной нулю с неопределенностью, равной нулю.

П р и м е ч а н и е — Если сетевые помехи не являются пренебрежимо малыми и их воздействие на показание приемника не было снижено за счет соответствующих мер подавления, учитывают значение поправки и ее неопределенность.

¹¹⁾ Измерения мощности помех с помощью поглощающих клещей чувствительны к влиянию окружающих условий, включая свойства поверхностей испытательного помещения и расстояния до них. Однако определить поправку δE , учитывающую отличия между окружающими условиями, в которых калибровались поглощающие клещи, и теми условиями, в которых они используются, достаточно сложно.

Оценку поправки δE принимают равной нулю со стандартным отклонением, определенным на основе значений, полученных при измерении известной мощности в различных окружающих условиях.

П р и м е ч а н и е — Если поглощающие клещи калибруют и используют в одних и тех же окружающих условиях, то поправку δE не рассматривают.

¹²⁾ Предполагается, что оценку коэффициента калибровки антенны в свободном пространстве AF вместе с расширенной неопределенностью и коэффициентом охвата можно получить из протокола калибровки.

¹³⁾ Если коэффициент калибровки антенны рассчитывают интерполяцией между частотами, на которых имеются данные калибровки, то неопределенность, связанная с коэффициентом калибровки антенны, будет зависеть от частотного интервала между точками калибровки и изменения коэффициента калибровки антенны по частоте. Для расчета используют график зависимости коэффициента калибровки антенны от частоты.

Оценку поправки δAF_r для ошибки интерполяции коэффициента калибровки антенны принимают равной нулю с равномерным распределением вероятностей, половина ширины которого равна 0,3 дБ.

П р и м е ч а н и е — На любой частоте, для которой измерен коэффициент калибровки антенны, поправку δAF_r не рассматривают.

¹⁴⁾ Зависимость коэффициента калибровки антенны от высоты для сложной антенны будет отличаться от такой же зависимости для дипольной антенны, которая представлена в **ГОСТ 30805.16.1.4** в качестве эталонной антенны для полосы от 30 до 300 МГц.

Оценку поправки δAF_h принимают равной нулю с равномерным распределением вероятностей, половину ширины которого оценивают по зависимости коэффициента калибровки биконической и логопериодической антенны от высоты.

П р и м е ч а н и е — На частотах выше 300 МГц или в случае, если измерительной антенной является диполь, поправку δAF_h не рассматривают.

¹⁵⁾ В соответствии с **ГОСТ 30805.16.1.4** коэффициент усиления сложной антенны в направлении прямого луча, а также в направлении луча, отраженного от земли, должны находиться в пределах 1 дБ от максимального значения. Для выполнения данного требования, особенно при измерительном расстоянии менее 10 м, может потребоваться сместить направление максимального приема сложной антенны вниз. Поправка δA_{dir} для учета влияния направленности равна 0 дБ для антенны с равномерной диаграммой направленности в вертикальной плоскости, и от 0 до +1 дБ — для антенны с неравномерной диаграммой направленности в вертикальной плоскости.

Предполагается, что горизонтально поляризованная биконическая антенна имеет равномерную диаграмму направленности в вертикальной плоскости. Предполагается также, что при использовании вертикально поляризованной биконической антенны и горизонтально или вертикально поляризованной логопериодической антенны поправка δA_{dir} будет не более +1 дБ для измерительного расстояния 3 и 10 м, и не более +0,5 дБ для измерительного расстояния 30 м.

Оценку поправки δA_{dir} принимают равной нулю с равномерным распределением вероятностей, ширина которого зависит от измерительного расстояния.

П р и м е ч а н и е — Оценку поправки δA_{dir} , отличную от 0, с уменьшенной неопределенностью можно получить из диаграммы направленности измерительной антенны и применять с учетом частоты и измерительного расстояния. Если измерительной антенной является диполь, то поправку δA_{dir} не рассматривают.

¹⁶⁾ Для биконической антенны поправка δA_{ph} на местоположение фазового центра незначительна, однако смещение местоположения фазового центра логопериодической антенны в зависимости от изменения частоты требует соответствующего изменения измерительного расстояния.

Для логопериодической антенны оценку поправки δA_{ph} принимают равной нулю с равномерным распределением, ширину которого оценивают исходя из предположений, что ошибка измерительного расстояния равна $\pm 0,35$ м, а напряженность поля убывает обратно пропорционально расстоянию.

П р и м е ч а н и е — Если измерительной антенной является диполь, поправка δA_{ph} незначительна.

¹⁷⁾ Считается, что восприимчивость биконической антенны к перекрестной поляризации незначительна. Оценку поправки δA_{cp} на восприимчивость к перекрестной поляризации логопериодической антенны принимают равной нулю с равномерным распределением вероятностей, половина ширины которого равна 0,9 дБ, в соответствии с допуском на восприимчивость к перекрестной поляризации, равным 20 дБ и приведенным в **ГОСТ 30805.16.1.4**.

П р и м е ч а н и е — Если в качестве измерительной антенны используют диполь, поправка δA_{cp} незначительна.

¹⁸⁾ Влияние несимметричности антенны будет наибольшим, если входной коаксиальный кабель будет расположен параллельно элементам антенны. Оценку поправки δA_{as} при несимметричности антенны принимают равной нулю с равномерным распределением вероятностей, оценка половины ширины которого получена на основе характеристик типовых измерительных антенн.

¹⁹⁾ Максимальная разность между теоретическим затуханием площадки и измеренным затуханием площадки D_{max} , увеличенным на неопределенность измерения затухания площадки, отражает возможное влияние несовершенства площадки на измерение помех. Допуск, указанный в **ГОСТ 30805.16.1.4** для этой разности, равен ± 4 дБ. Однако неопределенность измерений затухания площадки методом по **ГОСТ 30805.16.1.4** обычно велика из-за неопределенности коэффициентов калибровки двух антенн. Поэтому площадка, которая соответствующая допуску 4 дБ, вряд ли будет иметь дефекты, способные вызвать ошибки, равные 4 дБ при измерении помех. В соответствии с этим предполагают, что поправка δSA имеет треугольный закон распределения вероятностей.

Оценку поправки δSA принимают равной нулю с треугольным распределением вероятностей, половина ширины которого равна 4 дБ.

Дальнейшее совершенствование методов аттестации измерительной площадки, установленных в **ГОСТ 30805.16.1.4**, должно привести к уменьшению допуска.

П р и м е ч а н и е — При D_{max} менее 4 дБ оценка поправки δSA может быть принята равной нулю с треугольным распределением вероятностей, половина ширины которого равна D_{max} .

²⁰⁾ Ошибка измерительного расстояния возникает из-за ошибок определения периметра испытываемого оборудования, измерения расстояния и наклона мачты антенны. Оценку поправки δd на отклонение расстояния от номинального принимают равной нулю с равномерным распределением вероятностей, половина ширины которого получена из предположения, что максимальное отклонение расстояния равно $\pm 0,1$ м и что напряженность поля убывает обратно пропорционально расстоянию.

²¹⁾ Оценку поправки δh на отклонение высоты стола не более чем на $\pm 0,01$ м от номинальной высоты равной 0,8 м принимают равной нулю с нормальным распределением вероятностей, имеющим расширенную неопределенность 0,1 дБ, с доверительной вероятностью 95 %.

Приложение ДА
(справочное)

Сведения об основных терминах

ДА.1 неопределенность (измерений): Параметр, связанный с результатом измерений и характеризующий рассеяние значений, которые могли бы быть обоснованно приписаны измеряемой величине.

ДА.2 стандартная неопределенность: Неопределенность результата измерений, выраженная в виде среднеквадратического отклонения.

ДА.3 суммарная стандартная неопределенность: Стандартная неопределенность результата измерений, полученная через значения других величин, равная положительному квадратному корню суммы членов, причем члены являются дисперсиями или ковариациями этих других величин, взвешенными в соответствии с тем, как результат измерений изменяется при изменении этих величин.

ДА.4 расширенная неопределенность: Величина, определяющая интервал вокруг результата измерений, в пределах которого, как можно ожидать, находится большая часть распределения значений, которые с достаточным основанием могли бы быть приписаны измеряемой величине.

**Приложение ДБ
(справочное)**

**Сведения о соответствии межгосударственных стандартов
ссылочным международным стандартам**

Таблица ДБ.1

Обозначение и наименование международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование межгосударственного стандарта
IEC 60050-161:1990 Международный электротехнический словарь. Глава 161. Электромагнитная совместимость	MOD	ГОСТ 30372—95 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения
CISPR 16-1-1:2006 Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-1. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Измерительная аппаратура	MOD	ГОСТ 30805.16.1.1—2013 (CISPR 16-1-1:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-1. Аппаратура для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости. Приборы для измерения промышленных радиопомех
CISPR 16-1-2:2006 Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-2. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Вспомогательное оборудование. Кондуктивные радиопомехи	MOD	ГОСТ 30805.16.1.2—2013 (CISPR 16-1-2:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-2. Аппаратура для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости. Устройства для измерения кондуктивных радиопомех и испытаний на устойчивость к кондуктивным радиопомехам
CISPR 16-1-3: 2004 Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-3. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Вспомогательное оборудование. Мощность радиопомех	MOD	ГОСТ 30805.16.1.3—2013 (CISPR 16-1-3:2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-3. Аппаратура для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости. Устройства для измерения мощности радиопомех
CISPR 16-1-4:2007 Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-4. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Вспомогательное оборудование. Излучаемые радиопомехи	MOD	ГОСТ 30805.16.1.4—2013 (CISPR 16-1-4:2007) Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 1-4. Аппаратура для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости. Устройства для измерения излучаемых радиопомех и испытаний на устойчивость к излучаемым радиопомехам

Окончание таблицы ДБ.1

Обозначение и наименование международного стандарта	Степень соответствия	Обозначение и наименование межгосударственного стандарта
CISPR 16-2-1:2005 Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-1. Методы измерений помех и помехоустойчивости. Измерение кондуктивных радиопомех	MOD	ГОСТ 30805.16.2.1—2013 (CISPR 16-2-1:2005) Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-1. Методы измерений параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости. Измерение кондуктивных радиопомех
CISPR 16-2-2:2005 Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-2. Методы измерений помех и помехоустойчивости. Измерение мощности помех	MOD	ГОСТ 30805.16.2.2—2013 (CISPR 16-2-2:2005) Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-2. Методы измерений параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости. Измерение мощности радиопомех
CISPR 16-2-3:2006 Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-3. Методы измерений помех и помехоустойчивости. Измерение излучаемых радиопомех	MOD	ГОСТ 30805.16.2.3—2013 (CISPR 16-2-3:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к аппаратуре для измерения параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений. Часть 2-3. Методы измерений параметров промышленных радиопомех и помехоустойчивости. Измерение излучаемых радиопомех
П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - MOD — модифицированные стандарты.		

Библиография

- [1] CISPR 16-3 Технические требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений — Технические отчеты СИСПР
(Specifications for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — Part 3: CISPR technical reports)
- [2] CISPR 16-4 Технические требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерений — Неопределенности, статистика и моделирование норм
(части 4-1, 4-3, 4-4) (Specifications for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods — parts 4-1, 4-3, 4-4: Uncertainty, statistics and limit modelling)
- [3] ISO/IEC GUIDE Руководство по выражению неопределенности измерений (Guide to the expression of
EXPRES:1995 uncertainty in measurement)

УДК 621.396/.397.001.4:006.354

МКС 33.100.10
33.100.20

MOD

Ключевые слова: электромагнитная совместимость технических средств; промышленные радиопомехи; измерение напряжения, мощности, напряженности поля помех; неопределенность измерений; стандартная неопределенность; расширенная неопределенность

Редактор *С. Д. Кириленко*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *С. В. Смирнова*
Компьютерная верстка *В. Н. Романовой*

Сдано в набор 08.11.2013. Подписано в печать 10.02.2014. Формат 60×84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,35. Тираж 67 экз. Зак. 1681.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано и отпечатано в Калужской типографии стандартов, 248021 Калуга, ул. Московская, 256.